

Raumschutz QC-402W

Zusatzbauteil für Alarmanlagen das Täter mit Reizgas abwehrt während die Alarmanlage meldet

Zusatzbauteil zu Alarmanlagen

- Personenerfassung, Warnansage und Personenabwehr in einem Gerät
- optische Sensibilisierung durch Wandanbau
- kostengünstig anzuschließen
- Zulassung durch Gutachten belegt
- Keine Reinigung der Räume nötig
- Bedienungsfreundlich
- Für Raumgrößen bis zu 300 m³



Reizgas-
austrittsöffnung

Reizgasauslöse-
bewegungsmelder

Vielseitig anwendbar

QC-HouseGuard QC-402W wird an eine Alarmanlage angeschlossen und schützt Räume bis zu 300m³ je Gerät vor Einbruchdiebstahl und Vandalismus durch Abwehr der Täter mittels Reizgas.

Kostengünstig anzuschließen

Kostengünstig können Alarmanlagen durch diese Zusatzeinrichtung den Täter sofort abwehren. Es ist auch ein Anschluss an VdS-Klassifizierte Alarmanlagen möglich, wenn der Anschluss an eine nicht zurückwirkende Schnittstelle, gemäß der VdS-Richtlinie 2311 Punkt 1 erfolgt.

Zulässiger Einsatz

Der Einsatz des QC-402W ist territorial zulässig, weil nur zur Personenabwehr zugelassenes Reizgas verwendet wird. Die akustische Warnung warnt auch den Betreiber bei Fehlalarm, ebenso wie alarmierte Hilfskräfte oder Passanten vor einem unachtsamen Betreten.

Bedienungsfreundlich

Der QC-402W wird von der Alarmanlage automatisch bei Alarmauslösung als Zusatzbauteil mit angesteuert. Es muss nur die Alarmanlage bedient werden, eine separate Bedienung ist nicht erforderlich. Für Wartungsarbeiten und für Testläufe hat der QC-402W einen Sicherheitsschlüssel zum Abschalten der Reizgasauslösung. Leuchtdioden signalisieren die Betriebszustände.

**QC - House
Guard**

Arbeitsweise

Bei der Scharfschaltung der Alarmanlage geht der QC-402W in Betriebsbereitschaft.

Erst bei Alarmauslösung wird der QC-402W aktiviert. Dieser geht in Auslösebereitschaft und beginnt mit der akustischen Warnung: „Verlassen Sie sofort den gesicherten Bereich, sonst wird Reizgas freigesetzt!“

Diese eindeutige und unüberhörbare Warnung gibt dem Täter die Chance zur Umkehr. Ignoriert er diese Warnung und kommt in den Erfassungsbereich des QC-402W-Auslösebewegungsmelders, wird Reizgas ausgelöst. Schreckt der Täter zurück und verlässt den Erfassungsbereich, geht der QC-402W zurück in Auslösebereitschaft. Je mehr Impulse der Täter durch seine Bewegung auslöst, desto mehr Reizgas wird freigesetzt.

Es wird nur soviel Reizgas ausgelöst, wie zur Abwehr erforderlich ist. Das Abschalten der Alarmanlage schaltet auch den QC-402W ab.

Fragen

Ist der CS-Reizstoff gesundheitsschädlich oder Verletzend?

Nein. Der Reizstoff ist nicht gesundheitsschädlich und es gibt auch keinen nachgewiesenen Fall von einer dauerhaften Schädigung. Der Nachweis kann von uns durch Gutachten belegt werden.

Muss ich nach der Auslösung den Raum reinigen?

Nein. Der Reizstoff löst sich vollständig auf und es bleiben keine nachweisbaren Rückstände auf Oberflächen zurück.

Wann kann ich die Räume nach eine Auslösung wieder Betreten?

Je nach Lüftung nach ca. 30 bis 45 Minuten.

Kann es sein das der Täter im Raum verbleibt weil er betäubt ist?

Nein. Es handelt sich hier nicht um ein Wirkstoff der betäubt. Der Täter wird einem Reizstoff ausgesetzt der ihn zwingt den Raum sofort zu verlassen.



Technische Daten

- Reizgas zugelassen in 400 ml Flaschen
- Wirksam für Raumgrößen bis 300 m³
- Weiß lackiertes Stahlgehäuse gegen Sabotage geschützt, für den Wandanbau.
- Abmessungen (BxHxT): 220x310x165mm, 5kg
- Bedienteil Sabotage geschützt, mit LED-Anzeige und Schlüsselschalter für Auslöseverhinderung.

LED rot: Schlüsselschalter für Reizgas ein,
LED gelb: EMA scharf, QC-402W betriebsbereit

- Kabellänge QC-402W Bedienteil ca.1 m
- Geschlossener Raum als Sicherheitsbereich
- Auslösebewegungsmelder so justieren, dass eine auslösefreie Zone im Zugangsbereich besteht
- Betriebstemperatur -20 bis 45°C.
- Infrarot Auslösebewegungsmelder vor Sabotage geschützt, 2 Impulse für Auslösung, 12 m Erfassungsbereich 175°
- Notstromakku PB 2, 2 Ah, 12 V
- Überbrückungsdauer 48 h
- Spannungsversorgung 13,8 V Ladeerhaltung
- Scharfschaltsignal dauerhaft anliegend 12 V+
- Alarmsignal dauerhaft anliegend 12 V+
- Alle Anschlüsse im Bedienteil

Technische Änderungen, sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Wir beraten Sie gern,
kostenlos und unverbindlich.



Qualicam GmbH
Sicherheitstechnik + Reizgasanlagen
Pfannerhöhe 1b - 5, 06242 Braunsbedra

Tel.: 0049 (0)3 46 33 / 22 8 74
Fax: 0049 (0)3 46 33 / 22 8 75
www.ueberwachung.tv
qccone@ueberwachung.tv